


# 對講系列 管理對講總機



## MS-M02 規格表

電源電壓	AC110V/220V 50/60Hz
周圍溫度	0°C~44°C
安裝方式	桌面平置式
操作時間	通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
呼叫方式	呼叫住戶時室內機面板樓層燈會閃爍顯示，具有與室內雙向通話功能
外型尺寸	350(寬)×120(高)×260(厚)mm

## MS-M02 功能特性

- ◎ 面板採用5.6吋 LCD DISPLAY；解析度：960(H)×234(V)；操作功能全中文處理，方便使用者操作，有別於7段顯示方式
- ◎ PC材質底座、鋁合金烤漆面板，美觀優美
- ◎ 鍵盤採用藍光背光顯示。功能鍵、開門及門位狀況整合同一功能鍵，簡化顯示功能面
- ◎ 住戶呼叫管理員時，自動顯示住戶號碼，拿起話筒即可接聽
- ◎ 呼叫住戶時，如未應答，可對住戶對講室內機採留言訊息指示燈而告知
- ◎ 具保全對講介面連線顯示功能(依表單化顯示)，很清楚各站連線狀況
- ◎ 系統佔線時，可保留10組未接訊息，可自動回撥，無需重key住戶號碼
- ◎ 警報發生時，可區分盜警、瓦斯、緊急、火警、各戶設定狀態顯示，每筆警報狀況具有時間、日期及管理員確認時間的顯示
- ◎ 防區狀態、訊息、資料可記錄1000筆，可依時間日期查詢，即可釐清問題狀況
- ◎ LCD畫面可依建案名稱來輸入案名及圖檔
- ◎ 總機具RS-485、Mouse介面，可將目前狀況同步傳送給電腦，為確保每筆資料正確傳送，總機與電腦需具雙向傳輸確認指令
- ◎ 音量大小、警報時間，均可透過畫面功能選項變更來達到完全數位化設定
- ◎ 連接戶數可達2048戶，另可擴充介面卡來接連到4096戶系統
- ◎ 主畫面具時間、日期、警報、未接訊息及顯示圖框
- ◎ 住戶門牌號碼設定可透過電腦軟體編輯下載或主機編輯修改，方便彈性處理
- ◎ 可與各個公共門廳對講機互相對講及大門門鎖開啓之功能
- ◎ 系統佔線時可保留12個呼叫訊號，住戶呼叫管理員時，自動顯示住戶地址，總共可查詢12筆未接記錄，表示可記錄12筆不同住戶的未接記錄
- ◎ LCD其字體大小為12(H)×18(V)點
- ◎ 訪客住戶來電，將進入插撥程序喇叭中會聽到插撥音，如果此時按取消鍵會結束目前通話，且自動接聽插撥中的訪客住戶