



SS-110-4F/8F



SS-110-4FS/8FS

工作電壓：AC110V/220V

外部出力：DC12V 1A

外型尺寸(SS-110-4F/8F)：300(L) × 210(W) × 73(D) mm

外型尺寸(SS-110-4FS/8FS)：335(L) × 255(W) mm

預埋盒尺寸(SS-110-4FS/8FS)：320(L) × 250(W) × 40(D) mm

## 功能特性：

- 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 12 碼
- 組 3 支求救電話，可合併為一組 6 支求救電話號碼，每組可輸入 24 碼，可撥國內外電話，行動電話及 BB CALL
- 具 9 字 7 段顯示字幕，可顯示鍵盤輸入狀況，電話號碼可一目瞭然
- 可透過電話，遠端遙控主機完成 (1)防盜設定 (2)解除 (3)主機現況查詢
- 二組錄音功能，可分別錄音 20 秒
- 1~8 區觸發警報，可選擇使用 1~3 支電話(第 1 組放音)或 4~6 支電話(第 2 組放音)，且可合併撥號功能
- 忙線/無人接線，60 秒撥號未成功/鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重撥 8 次功能
- 設定/解除功能，設定一長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5 秒後自動設定
- 八區防盜迴路，採終端電組迴路、可區域設定解除，採 DIP SW 方式
- 瓦斯、緊急 24 小時偵測(NO 迴路)
- 八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源皆有 LED 燈號顯示狀況
- 1 組 KEY 外控鎖，可選擇 ON/OFF 型式及 PUSH 型式
- 1 組外接 LED 設定指示燈
- LED 警報閃爍記憶功能
- 一區來客報知功能 (僅 SS-110-4F/8F 才有)
- 4 × 4 碼密碼盤
- 所有設定，皆有斷電記憶功能(免電池)
- 可設定放音/非放音模式
- 1 組綜合警報乾接點輸出(可選擇 NC/NO 乾接點輸出)
- 警報延遲工作時間 (1~255 SEC)
- 防盜設定/一區觸發延遲警報時間 (0~255 SEC)
- 預留蓄電池功能(含充電電路)
- 1 組 DC12V 1A 輸出